

# SPEEDLITE EL-5

## BRILLANTE MÖGLICHKEITEN

Ein leistungsstarkes, fortschrittliches Blitzgerät mit schneller Aufladezeit, großer kreativer Kontrolle und hervorragender Leistung für alle Situationen.



- Professionelle Ausleuchtung mit der passenden Leistung
- Multifunktions-Zubehörschuh für erweiterte Bedienoptionen
- Viele Funktionen für die kreative Fotografie
- Set-ups mit mehreren Blitzgeräten für Aufnahmen in Studio-Qualität
- Intuitive Menüs und fortschrittliche Bedienung
- Auch ferngesteuert immer zuverlässig

### PRODUKTSORTIMENT



Speedlite EL-1



**Speedlite EL-5**



Speedlite 430EX III-RT

Speedlite EL-1  
**Speedlite EL-5**  
Speedlite 430EX III-RT  
Speedlite EL-100

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# SPEEDLITE EL-5

## LEISTUNGSDATEN

<b>Leitzahl (ISO 100), Meter</b>	60 (bei 200mm)
<b>ZOOM</b>	
<b>Zoomreflektor</b>	Automatisch/manuell
<b>Brennweitenanpassung</b>	24-200mm
<b>Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe</b>	14 mm
<b>Automatischer Zoom auf Sensorgröße</b>	Ja
<b>BLITZSTEUERUNG</b>	
<b>Belichtungsautomatik</b>	E-TTL II / E-TTL
<b>FP-Kurzzeitsynchronisation</b>	Ja
<b>Manuelle Einstellung / Blitzleistung</b>	Ja – 1/1 bis 1/1.024 <sup>1</sup>
<b>Manuell einstellbare Stufen</b>	Drittelstufen
<b>Modus Priorität</b>	–
<b>Reihenaufnahmen (CP)</b>	Maximal bei voller Leistung: ca. 85 <sup>2</sup>
<b>Kontinuierliches Blitzen in einer Sequenz</b>	
<b>Stroboskopblitz / Blitzleistung</b>	Ja – 1/4-1/1.024
<b>Stroboskopfrequenz</b>	1 - 500 Hz
<b>BLITZFUNKTIONEN</b>	
<b>Blitzmesswertspeicherung</b>	Ja
<b>FE-Speicher</b>	Ja
<b>Blitzbelichtungskorrektur</b>	±3 Stufen
<b>Blitzbelichtungsreihen</b>	±3 Stufen
<b>Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang</b>	Ja (einschließlich drahtlos) <sup>3</sup>
<b>Einstellblitz</b>	Nein (nur als entfesselter Empfänger) <sup>4</sup>
<b>Hilfslicht</b>	Ja, 2 x weiße LED (vom Benutzer wählbare Dauer und 5 Helligkeitsstufen)
<b>Weiterleitung von Farbtemperatur-Informationen</b>	Ja
<b>KABELLOSER EINSATZ</b>	
<b>Transmitter</b>	Ja
<b>Übertragungsart</b>	Nur Funk
<b>Transmitter-Reichweite</b>	Ca. 30 m <sup>5</sup>
<b>Empfänger</b>	Ja
<b>Anzahl von Sendern / Empfängern</b>	15 / 15 (16 insgesamt in beliebiger Kombination)
<b>Anzahl Gruppen</b>	5 (A/B/C/D/E)
<b>Anzahl Kanäle</b>	Auto, 1–15
<b>Fernauslöser im Verbund</b>	Ja
<b>SCHWENKREFLEKTOR</b>	
<b>Nach oben</b>	45, 60, 75, 90, 120 °
<b>Nach unten</b>	7 °
<b>Links</b>	60, 75, 90, 120, 150 und 180 °
<b>Rechts</b>	60, 75, 90, 120, 150 und 180 °

## AF-HILFSFUNKTIONEN

<b>AF-Hilfslicht</b>	Zwei weiße LED-Lampen <sup>6</sup>
<b>Anzahl unterstützter AF-Messfelder (Infrarot)</b>	–
<b>AF-Hilfslichtbereich (in der Mitte)</b>	Ca. 0,6-10 m

## STROMVERSORGUNG

<b>Akku</b>	Lithium-Ionen-Akku LP-EL
<b>Batteriestandsanzeige</b>	Ja – 5 Stufen / Prozent
<b>Blitzfolgezeit</b>	Ca. 0,1-1,2 Sek <sup>2,7</sup>
<b>Anzahl Blitzauslösungen (bei vollständig geladenem Akku)</b>	Ca. 350 (mit voller Leistung) <sup>2</sup>
<b>Externe Stromversorgung</b>	Nein

## KONSTRUKTION

<b>Staub- und Spritzwasserschutz</b>	Ja
<b>Aktives Kühlsystem</b>	Nein – verbessertes passives Kühlkonzept
<b>Unterstützte Zubehörschuh-Arten</b>	Multifunktions-Zubehörschuh <sup>8</sup> (vergoldete Kontakte)

## SONSTIGES

<b>Benutzerdefinierte Funktionen (C.Fn) / Individuelle Funktionen (P.Fn)</b>	11 x C.Fn / 8 x P.Fn (plus 3 x benutzerdefinierte Modi (C1, C2, C3))
<b>Blitzinstellungen über das Kameramenu</b>	Ja <sup>9</sup> – Taste zum direkten Aufrufen des Menüs am Blitzgerät)
<b>Blitzkabelanschluss</b>	Nein

## ZUBEHÖR

<b>Integriert</b>	Akku LP-EL Speedlite Tasche Mini-Standfuß Steckfuß-Abdeckung
<b>Optional</b>	Akkuladegerät LC-E6E Autobatterie-Ladegerät CBC-E6 Speedlite Transmitter ST-E10 (Multifunktions-Zubehörschuh) Speedlite Transmitter ST-E3-RT (Ver.2) (5-poliger Standardfuß) EX Speedlites mit Funkempfänger-Funktion

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	Ca. 80,2 x 139,9 x 123,3 mm
<b>Gewicht, Gramm</b>	Ca. 491 g (nur Gehäuse)

## Fußnoten

- Die minimale Blitzleistung beträgt 1/128 bei der Hochgeschwindigkeits-Synchronisation.
- Bei Verwendung eines vollständig aufgeladenen LP-EL Akkus im Canon Testverfahren. Anzahl an kontinuierlichen Blitzen bei voller Leistung vor Erreichen der Blitzauslösebeschränkung Stufe 1.
- Mit kompatiblen Kameras/Geräten und nicht verfügbar bei Stroboskopaufnahmen.
- Der Einstellblitz kann als Empfänger sowohl mit anderen Speedlites mit Senderfunktion als auch mit Kameras verwendet werden, die den Einstellblitz unterstützen und mit einem herkömmlichen Zubehörschuh ausgestattet sind, wie z.B. die EOS-1DX Mark III. Bei dieser Art von Anordnung kann der Einstellblitz von der Kamera aus aktiviert werden (mit der Schärfentiefe-Vorschau-Taste).
- Ohne Hindernisse zwischen Sender und Empfänger und ohne externe funktechnische Störungen. Die Anordnung der Einheiten und andere externe Faktoren können die Reichweite/Leistung beeinflussen.
- Bei kompatiblen Kameras passt das Speedlite die LED-Intensität automatisch an die Helligkeit der Umgebung an. Schaltet automatisch in den periodischen Modus, wenn die Innentemperatur während der Auslösung des LED-AF-Hilfslichts ansteigt.
- 1/1.024 bis 1/1 Leistung erfordert eine Ladezeit zwischen den Auslösungen.
- Zum Einsatz mit Canon Kameras, die über einen Multifunktions-Zubehörschuh verfügen (möglicherweise ist hierfür ein Firmware-Update erforderlich). Möglicherweise werden nicht alle Funktionen von allen Kameras unterstützt (die EOS R5 C und Camcorder mit Multifunktions-Zubehörschuh werden nicht unterstützt).
- Nur mit kompatiblen Kameras.



Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2022

## BRILLANTE MÖGLICHKEITEN

# SPEEDLITE EL-5

Ein leistungsstarkes, fortschrittliches Blitzgerät mit schneller Aufladezeit, großer kreativer Kontrolle und hervorragender Leistung für alle Situationen.

Verkaufsstart: Februar 2023 (TBC)



#### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Speedlite EL-5	5654C004AA	8714574672694

#### OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Akku LP-EL	4307C002AA	4549292161595
Autobatterie-Ladegerät CBC-E6	3350B001AA	4960999627540
Akkuladegerät LC-E6E	3349B001AA	4960999627502
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556

**Canon**

Live for the story\_

## BRILLANTE MÖGLICHKEITEN

# SPEEDLITE EL-5

Ein leistungsstarkes, fortschrittliches Blitzgerät mit schneller Aufladezeit, großer kreativer Kontrolle und hervorragender Leistung für alle Situationen.



#### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Speedlite EL-5	5654C004AA	EA	Einzel	1	14	12,6	28,4	0,8258
		CT	Karton	6	45	27,5	32,5	5,56
		EP	Europalette	120	120	80	142	123,2
			Lagen pro Palette	TBC				
			Kartons pro Lage	TBC				
			Produkte pro Lage	TBC				

#### Lieferumfang

- Speedlite EL-5
- Beutel
- STÄNDER
- Akku LP-EL
- Gedruckte Informationen
- Verpackung

**Canon**

---

Live for the story\_